

✚ Exemple de branchement classique de 2 feux auto-clignotants sur Coffret T75 DES

Pour limiter l'utilisation du circuit de commande 24V aux organes de commande et de sécurité, nous utilisons pour les coffrets de commande des portes sectionnelles, des feux oranges auto-clignotants de Type ALLMATIC B.RO LIGHT 40W 12000536 en 230V AC

Article TM02033231332

Alimentation 230V AC
Puissance 40W
75 éclats par minutes (auto-clignotant)
Ampoule globe E14 40W (18W Halogen)
Indice de protection IP54
Température de fonctionnement -10°C à +50°C
Poids 350g
Dimensions (L x l x H) : 165 x 110 x 130 mm



Support fixation murale



➤ Feux auto-clignotants sur Porte Sectionnelle

Alimentation en **230V**



Fonctionnement :

- Porte fermée = Feux éteints
- Porte en ouverture = **Feux clignotants**
- Porte ouverte = Feux éteints
- Porte en fermeture = **Feux clignotants**
- Porte refermée = Feux éteints

- Menu **45** programmé sur « 2 »

Type de coffret : i-Vision T75 DES

